

# Günther Meyer

## Montage - Service - Dienstleistungen

---


Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege  
Telefon: + 49 4122 99 44 0  
mobil: +49 171 5283889  
Telefax: + 49 4122 99 44 1  
email: g.meyer@guenthermeyer.de  
www.guenthermeyer.de

### Elektronikschloss SECU Typ SELO- BR

## Anleitung zum Wechsel in den Reservemodus

Das Elektronikschloss SELO-BR bietet nach korrekter Grundeinstellung bei Funktionsstörungen die Möglichkeit des Öffnen im sogenannten Reservemodus

### 1. Aktivieren des Reservesystems


Taste  drücken

Im Display werden Datum, Uhrzeit, Batteriekapazität (Balken) kurz angezeigt.

Nach einigen Sekunden schaltet die Anzeige im Display um und es kann mit dem Wechsel der Betriebsart zum Reservemodus begonnen werden.

Taste  drücken

Taste  6 x drücken, Anzeige im Display : « Menü  
Moduswechsel... »

Taste  drücken → Taste  1 x drücken,  
Anzeige im Display : « Reservemodus »

Taste  drücken → Taste  2 x drücken

Im Display ist links unten das « R » zu sehen.

Das System ist jetzt für die Codeeingabe bereit.

Den Administratorcode (Reservemodus) eingeben.

Nach korrekter Eingabe erscheint im Display die Anzeige

« Bitte Drehknopf betätigen »